



## Caractéristiques Ledvance Tube LED T8 Superior (EM/Direct 230V) High Output 18W 2000lm - Jaune | 120cm - Équivalent 36W



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                             | 250547                                    |
| EAN                              | 4099854271472                             |
| Code Fabricant                   | 4099854271472                             |
| Marque                           | Ledvance                                  |
| Nom du fabricant                 | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1200 mm 18W |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                        |
| Budgetlight Garantie Totale      | 5 ans                                     |
| Étiquette énergétique            | A                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 50000                                     |
| Tension (V)                      | 220-240                                   |

### Informations techniques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Technologie                 | LED                   |
| Substitut (Watt)            | 36                    |
| Wattage                     | 18W                   |
| Dimmable                    | Non                   |
| Culot                       | G13                   |
| Rotatif                     | Non                   |
| Code Couleur                | 220 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2000 Blanc Très Chaud |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 20-39            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 111              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Référence Article                 | Tube LED T8      |
| Type de capteur                   | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | High Output                                                             |
| Finition ampoule   | Dépolie                                                                 |
| Product Serie      | Superior                                                                |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1212  |
| Diamètre (mm) | 27    |
| Forme exacte  | T8    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

